Receptor radio 10A para control Marcha/Paro de la iluminación + temporizador

Tyxia 4811 • Cod.6351107

Cuéntale a tus clientes

• Controla y temporiza un circuito de iluminación desde uno o varios emisores sin hilo, fijos o móviles

• Controla automáticamente un ventilador de baño tras una detección de presencia superior a 80 segundos





Funciones

• Control de un circuito de iluminación en Marcha/Paro desde uno o varios emisores radio, móviles o fijos

• Posibilidad de regular el tiempo de funcionamiento de la iluminación : de 10 segundos a 1 hora

• Función preaviso de apagado de la iluminación : un primer parpadeo de la iluminación seguido de un segundo, informan al usuario del apagado

• Temporizador específico en detección de presencia superior a 80 segundos (ej. : para controlar un extractor de aire)

• Dispositivo adaptado a los edificios públicos (ERP), gracias a sus múltiples funciones

• Compatible con la pasarela conectada de Delta Dore para el control a distancia a través de un smartphone, una tablet o un asistente de voz

• 1 salida alimentada de 10A

Instalador

• Permite controlar la iluminación desde un único punto hasta 1000 vatios

• Posibilidad de añadir un temporizador a una iluminación a partir de un detector de movimiento o un pulsador filar

Características técnicas

Receptor Tyxia 4811 (x1)

Dimensiones	Al:50 An:47 P:33 mm	**Instalación**	Encastrado
Tipo de entrada	- entrada Control de conmutación : Interruptor simple de encendido, Pulsador único	**Tipo de salida**	- 1 salida(s) : Alimentado, 230V / 2300W cos phi=1
Tipo de alimentación	Red	**Tipo de borne/terminal**	De tornillo

Número máximo de emisores	16	**Tecnología de comunicación**	X3D

Mejorar la instalación

- Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - 6700116
- Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - 6700117
- Tywell Pro | Pasarela modular para gestión bioclimática de persianas y estores - 6702000