Receptor radio para variación de la iluminación + temporizador

Tyxia 4840 • Cod.6351115

Cuéntale a tus clientes

- Transforma una simple iluminación Marcha/Paro en un variador conectado sin hilos
- Permite crear ambientes con luz específica adaptados a tu día a día
- Conserva el mismo modelo de interruptor que el existente





Funciones

- Transformación de una iluminación de Marcha/Paro en variación a partir de uno o varios mandos a distancia radio (mando a distancia, aplicación smartphone, tablet o asistente de voz...) o murales (simple o doble pulsador)
- Encendido y apagado gradual de la iluminación
- Función memoria del último nivel de regulación después de cada apagado y restitución del último nivel después de una breve pulsación en el pulsador
- Función preaviso de apagado de la iluminación : un primer parpadeo de la iluminación seguido de un segundo informan al usuario del apagado
- Temporizador : retardo de la iluminación de 10 segundos a 1 hora en asociación con un detector de movimiento filar o un pulsador
- Opcional : carga de potencia 1W para mayor comodidad y precisión dependiendo del modelo de iluminación

Instalador

- Instalación fácil sin necesidad de pasar cables adicionales
- Variador universal multifunción

Características técnicas

Receptor Tyxia 4840 (x1)

Dimensiones	Al:50 An:47 P:26 mm	**Instalación**	Encastrado
Tipo de entrada	- entrada Control de conmutación :	**Tipo de salida**	- 1 salida(s) : Alimentado
Tipo de alimentación	Red	**Tipo de borne/terminal**	De tornillo
Número máximo de emisores	16	**Tecnología de comunicación**	X3D