Receptor radio 230 V para motor de persiana hasta 2A

Tyxia 5730 • Cod.6351402

Cuéntale a tus clientes

• Controla y programa la apertura/cierre de las persianas motorizadas y visualiza su estado gracias a la aplicación Tydom

• Asociar un detector de humo radio compatible, la persiana se abre automáticamente en caso de humo



Funciones

• Control de una persiana motorizada desde uno o varios emisores radio a distancia o murales

• Controles a elegir : motor de persiana, pantalla de proyección tipo cine en casa o claraboya motorizada de 12 V o 24 V (con 2 relés inversores)

• Control local desde un interruptor de Subida/Paro/Bajada o desde un pulsador doble de subida y bajada

• Asociado a un detector de humo (DFR Tyxal+), sube la persiana automaticamente cuando se detecta humo



Instalador

• Aprendizaje automático de los tiempos de carrera

• Tamaño reducido para integrarse fácilmente en las cajas de empotrar

• Conexión rápida gracias a sus conectores sin tornillos

Características técnicas

Receptor Tyxia 5730 (x1)

Dimensiones	Al:41 An:36 P:15 mm	**Índice IP**	40
Instalación	Encastrado	**Tipo de entrada**	- entrada Control de conmutación : Pulsador único, Doble pulsador, Interruptor Subida/Stop/Bajada
Tipo de salida	- 2 salida(s) : Alimentado, 2A / 230V	**Tipo de alimentación**	Red
Tipo de borne/terminal	Automático	**Número máximo de emisores**	16
Tecnología de comunicación	X3D		

Mejorar la instalación

- Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - 6700117
- Tywell Pro | Pasarela modular para gestión bioclimática de persianas y estores - 6702000
- DFR Tyxal+ | Detector de humo radio - 6412313
- Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - 6700116
- Tyxia 1701 | Mando a distancia radio 1 canal para persianas motorizadas - 6351441
- Tyxia 2331 | Mando radio de pared 1 canal para persianas motorizadas - 6351440
- -