



CASAMBI  
READY

IP65

CE

SELV

## ■ Datos técnicos | Technical data

Entrada de fuente de alimentación   Power supply input	220..240 V;50Hz
Entrada de señal   Signal input	Bluetooth 4.0 lite @ Smart devices
Señal de radio   Radio signal	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Señal de salida   Signal output	DALI / 0-10V, max 7 mA; SEL V; short circuit protection
Temperatura ambiente (ta)   Ambient temperature (ta)	-20..+40°C
Índice máximo de temp. (tc)   Rated Max. temp. (tc)	70°C
Nivel de protección IP   IP Protection Level	65
Dimensiones   Dimensions	100X37 mm (ohne Kabel)

Cables de conexión de goma fijos, cada uno de 15 cm | Fixed rubber connection cables, each 15cm.

Interfaz de fácil manejo con protección IP65 para controlar el dispositivo de control LED con señal DALI por teléfono inteligente o tableta (Apple, Android) a través de bluetooth | Easily operated interface with IP65 protection to control LED controlgear with DALI signal by smartphone or tablet (Apple, Android) via bluetooth.

Envía transmisión DALI. La configuración de los otros tipos de interfaz I (U) BTU, I (U) ... BTDA es posible antes de emparejar a una red: cambiar el perfil | Sends DALI broadcast. Configuration of the other interface types I (U)BTU, I(U)...BTDA is possible before pairing to a network: change profile. Aplicación gratuita de CASAMBI (Apple / Android) | Free App from CASAMBI (Apple / Android):

- Control de iluminación (color / nivel tenue) | Lighting control (color / dim level).
- Configuración de luminarias y redes de luminarias | Configuration of luminaires and luminaires networks.
- Creación de escenas y animaciones (gradiente de color) | Creation of scenes and animations (color gradient).
- Detección automática de nuevos dispositivos | Automatic detection of new devices.
- Temporizador inteligente y función de galería | Intelligent timer and gallery function.
- Configuración de protección de su red de luminarias (solo yo, con contraseña, ...) | Protection settings of your luminaires network (just me, with password,...)

Puede configurar una puerta de enlace, pero no es necesario | You can set up a gateway but it is not necessary.

Antena integrada (dibujo de marca gris, no cubrir con carcasa metálica) | Integrated antenna (drawing grey marking, do not cover with metal case).

También se puede controlar mediante un interruptor de red o un interruptor de pared RWBT Xpress y RW ... EBT | Also controllable via mains switch or wall switch RWBT Xpress and RW... EBT.

Apple Watch compatible | Apple Watch compatible.

Esquemas de conexión  
Connection schemes

