



EAN: 8435298048458

ZCREELDLM9814

Tira COB LED DOTFREE 50m 11W/m 800lm/m 6500K IP20

Fita COB LED sem pontos visíveis 50m 11W/m 800lm/m 6500K IP20

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- FPC de alta calidad | *FPC de alta qualidade*
- Luz perfecta: uniforme, suave y sin puntos. | *Luz perfeita: uniforme, suave e sem pontos.*
- Diseño anti distorsión, reduce el daño durante el uso o la instalación. | *Design anti-distorção, reduz os danos durante a utilização ou instalação.*
- Fácil de instalar con cinta adhesiva 3M en la parte posterior. | *Fácil de instalar com fita adesiva 3M na parte de trás.*



Características Generales. *Características Gerais*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20
------------------------------------	------

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios / metro . <i>Watts / metro</i>	11
Voltaje. <i>Voltagem</i>	DC V
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	Según el equipo de control

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso lm/m</i>	800
Temperatura Luz. (K)	6500K

LED Chip

LEDs/Metro. <i>LEDs/Metre</i>	384
-------------------------------	-----

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU



Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ZCREELDLM9814
Modelo	DOTFREE COB STRIP
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Tiras LED <i>Fitas LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298048458

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	0°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	40% ~ 70% Rh
Seleccione el controlador LED y/o atenuador correcto adecuado para cada aplicación. La salida total de la tira de LED no debe exceder la salida máxima del controlador. <i>Selecione o driver de LED correto e/ou dimmer adequado para cada aplicação. A saída total da faixa de LED não deve exceder a saída máxima do driver.</i>	

Instalación. *Instalação*

Resistencia al viento. *Resistência ao vento da luminária*

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:37:28 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:28 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.