

## REBA 50 bOPTICS Line



### Características do produto

#### Corpo

Perfil de alumínio extrudido

#### Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

#### Sistema ótico

bFLEX - Difusor opalino

bOPTICS - Refletor simétrico

PB - Refletor brilhante

#### Fonte de luz

Perfil interior: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step  $\leq 3$

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step  $\leq 3$


#### Vida útil LED

Perfil interior: 80.000 @ L90, B10, Ta 25°C

Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

#### Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído




## 01. Selecionar perfil exterior



### PERFIL EXTERIOR

#### Início / Fim (SRT/END)




Lmm	CÓDIGO*
647	90738L0020♣0083
965	90738L0030♣0083
1283	90738L0040♣0083
1601	90738L0050♣0083
1920	90738L0060♣0083
2238	90738L0070♣0083
2557	90738L0080♣0083
2875	90738L0090♣0083

\*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B

#### Intermédio (MID)



Lmm	CÓDIGO*
637	90738L0020♣0000
955	90738L0030♣0000
1273	90738L0040♣0000
1591	90738L0050♣0000
1910	90738L0060♣0000
2228	90738L0070♣0000
2547	90738L0080♣0000
2865	90738L0090♣0000


### PERFIL EXTERIOR

- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.
- Para completar a linha é necessário encomendar start kit, cablagem de linha contínua e kit de união em separado.
- As dimensões não incluem start kit. Adicione 6 mm ao comprimento para completar a linha.
- O comprimento máximo da linha com um único ponto de alimentação é 30000 mm.


## 02. Selecionar interior



### PERFIL INTERIOR



#### bOPTICS - Refletor simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤10	12	1488	124	637	90747L002♥♣0♦00
≤10	18	2233	124	955	90747L003♥♣0♦00
≤10	24	2977	124	1273	90747L004♥♣0♦00
≤10	30	3721	124	1591	90747L005♥♣0♦00
≤10	34	4465	131	1910	90858L006♥♣0♦00
≤10	39	5209	134	2228	90858L007♥♣0♦00
≤10	45	5953	132	2547	90858L008♥♣0♦00
≤10	50	6698	134	2865	90858L009♥♣0♦00


\*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	♥
HF	E
DALI	H

Cor	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B



#### bFLEX - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤25	12	1017	85	637	90748L002♥♣0♦00
≤25	18	1526	85	955	90748L003♥♣0♦00
≤25	24	2035	85	1273	90748L004♥♣0♦00
≤25	30	2543	85	1591	90748L005♥♣0♦00
≤25	34	3052	90	1910	90859L006♥♣0♦00
≤25	39	3561	91	2228	90859L007♥♣0♦00
≤25	45	4069	90	2547	90859L008♥♣0♦00
≤25	50	4578	92	2865	90859L009♥♣0♦00

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) <sup>1</sup>	3

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

<sup>1</sup> Preparado para telecomando.

## 02. Selecionar interior

### SPOT - Projektor

#### Spot 1




#### Spot 2



#### Spot 3




### PB - Refletor brilhante 20°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
1	11	1168	106	318	90749L001E♣0♣♠2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♣0♣♠2
2	21	2336	111	318	90750L001E♣0♣♠2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♣0♣♠2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♣0♣♠2

### PB - Refletor brilhante 50°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
1	11	1144	104	318	90749L001E♣0♣♠5
1	11	1144	104	637	90749L002♥♣0♣♠5
2	21	2288	109	318	90750L001E♣0♣♠5
2	21	2288	109	637	90750L002♥♣0♣♠5
3	30	3431	114	637	90751L002♥♣0♣♠5

### SPOT - Projektor

• A versão SPOT L318 mm apenas pode ser aplicado no fim de linha (END).



\*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	
HF	E
DALI	H

Cor	
□ Branco	W/W
■ Preto	B/B
■ Cinzento	G/G
□ Branco/Preto	W/B
■ Preto/Branco	B/W
■ Preto/Golden eye	B/D



### Legenda:

1. Corpo
2. Spot


Temp. de Cor	
3000K	B
4000K	A



\*Substitua os símbolos para completar o código






Cor	
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B

### MÓDULO CEGO



Lmm	CÓDIGO*
318	90744L0010♣0000
637	90744L0020♣0000
955	90744L0030♣0000
1273	90744L0040♣0000
1591	90744L0050♣0000
1910	90744L0060♣0000
2228	90744L0070♣0000
2547	90744L0080♣0000
2865	90744L0090♣0000

### 03. Selecionar opções

OPÇÕES		Código*
<b>Start kit - topo início/fim</b>		923110▲
• Dois topos incluídos.		
<b>Cablagem linha contínua</b>		
• <b>Standard</b>		
3 x 1,5 mm <sup>2</sup>		945650
5 x 1,5 mm <sup>2</sup>		945750
• <b>2 x 1,5 mm<sup>2</sup></b>		
HF+K3 (x1) - L638 - L1914 mm		948000
HF+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm		948001
• <b>2 x 1,5 mm<sup>2</sup> + Junção 5P</b>		
DALI+K3 (x1) - L638 - L1914 mm		948200
DALI+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm		948201
• <b>2 x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> + Junção 5P</b>		
K3+TEL (x1) - L638 - L1914 mm		948100
K3+TEL (x2) - L2233 - L2871 mm		948101
<b>Kit de união</b>		932100
• União galvanizada, parafusos incluídos.		
<b>Suspensão</b>		
S5 L1500 mm (x1)		910408
S5 L1500 mm (x2)		910409
S5 L3000 mm (x1)		910419
S5 L3000 mm (x2)		910412
S5 L6000 mm (x1)		910420
S5 L6000 mm (x2)		910421
<b>Cabo de alimentação transparente</b>		
3 x 1,5 mm <sup>2</sup>		94030▲
5 x 1,5 mm <sup>2</sup>		94000▲
7 x 1,5 mm <sup>2</sup>		94010▲
• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> .		
<b>Caixa de alimentação quadrada<sup>3</sup></b>		
Saliente T25		978610▲
Saliente T29 (DALI+K3)		978611▲
Encastrar T7		971400▲
Encastrar T59 (DALI+K3)		971410▲
<b>Caixa de alimentação circular<sup>3</sup></b>		
Saliente T24		978600▲
Saliente T26 (DALI+K3)		978601▲
Encastrar T5		971300▲
Encastrar T27 (DALI+K3)		978700▲
<b>Versão Low Output</b>		
• Sob consulta.		
<b>Projetos à medida</b>		
• Sob consulta.		



\*Substitua os símbolos para completar o código

Comprimento	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Cor <sup>3</sup>	▲
<input type="checkbox"/> Branco	W
<input type="checkbox"/> Cinzento	G
<input type="checkbox"/> Preto	B



### Detalhes do produto



<sup>3</sup> As caixas de alimentação apenas estão disponíveis na cor branca ou preta.