

Pack conmutador inalámbrico sin neutro

Pack Tyxia 511 • Cod.6351408

Cuéntale a tus clientes

- Transforma una iluminación simple Marcha/Paro en una iluminación conectada sin hilos
- Consulta el estado de la iluminación a distancia desde la aplicación Tydom
- Añade un nuevo punto de control, sin ocasionar desperfectos ni obras en la decoración interior

Funciones

- Creación de un circuito de iluminación bidireccional a partir de un interruptor existente cuando el neutro no está presente en la caja de empotrar
- Controla la iluminación en Marcha/Paro desde 2 interruptores
- Compatible con la pasarela Tydom de Delta Dore para el control a distancia a través de un smartphone, una tablet o un asistente de voz

+ Instalador

- Tamaño reducido para una integración fácil en las cajas de empotrar
- Compatible con todo tipo de iluminación (LED, fluorescente compacta, halógena,...)
- Emisor recomendado para baños con niveles de protección 1/2/3



Características técnicas

Emisor Tyxia 2600 (x2)

Dimensiones	Al:41 An:36 P:8 mm	Instalación	Encastrado
Tipo de entrada	- entrada Control de conmutación : Pulsador único, Doble pulsador, Interruptor Subida/Stop/Bajada, Interruptor simple de encendido	Tipo de alimentación	Pilas
Tipo de borne/terminal	Automático	Número máximo de vías	2
Número de receptores (enlace directo)	Ilimitado dentro del alcance radio del emisor	Tecnología de comunicación	X3D

Receptor Tyxia 5610 (x1)

Dimensiones	Al:41 An:36 P:15 mm	Índice IP	40
Instalación	Encastrado	Tipo de entrada	- entrada Control de conmutación : Interruptor simple de encendido, Pulsador único
Tipo de salida	- 1 salida(s) : Alimentado	Tipo de alimentación	Red
Tipo de borne/terminal	Automático	Número máximo de emisores	16
Tecnología de comunicación	X3D		

Mejorar la instalación

- Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - 6700117
- Tywell Pro | Pasarela modular para gestión bioclimática de persianas y estores - 6702000
- Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - 6700116