Serie: URAN TUBO

ESPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS

Marcado CE
CE marked

IP65/IK06

Clase II
Class II

Garantía 3 años
3 year warranty

MODELOS
MODELS

Modelo/*Model*	**URAN 1-60**	**URAN 2-60**	**URAN 1-120**	**URAN 2-120**	**URAN 1-150**	**URAN 2-150**
Código/*Code*	55003NJ	55004NJ	55013NJ	55014NJ	55023NJ	55024NJ
Potencia tubo/ *Tube power*	1 tubo T8 10W	2 tubo T8 10W	1 tubo T8 20W	2 tubo T8 20W	1 tubo T8 24W	1 tubo T8 24W
Material/ *Material*	Carcasa ABS y difusor policarbonato/ *ABS housing and polycarbonate diffuser*					
Conexión/ *Connection*	1 extremo/ *1 red*					
Peso/ *Weight*	0,70 Kg	0,95 Kg	1,21 Kg	1,70Kg	1,70 Kg	1,90 Kg
Clips	Clips inoxidables (opcional)/ *Stainless steel clips (optional)*					

DIMENSIONES
DIMENSIONS

	L (largo) *L (length)*	**W (ancho)** *W (width)*	**H (alto)** *H (high)*	**LF (punto instalación)** *LF (installation point)*
URAN LED 1-60	655 mm	75 mm	86 mm	440 mm
URAN LED 2-60	655 mm	113 mm	86 mm	440 mm
URAN LED 1-120	1265 mm	75 mm	86 mm	900 mm
URAN LED 2-120	1265 mm	113 mm	86 mm	900 mm
URAN LED 1-150	1565 mm	75 mm	86 mm	980 mm
URAN LED 2-150	1565 mm	113 mm	86 mm	980 mm

TRQ se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso. Estos parámetros pueden ser modificados según necesidades del proyecto/ *TRQ reserves the right to modifiy the characteristics of the products without prior notice. These parameters can be modified according to project needs.*

INSTALACIÓN
INSTALLATION

La instalación debe hacerse por personal autorizado, trabajando siempre con la tensión de red desconectada/ *The installation must be done by authorized personnel, always working with the mains voltage disconnected.*

1 - Insertar los clips de cierre en la base de la luminaria y montar el prensaestopas/ *Insert the closing clips in the base of the luminaire and mount the cable gland.*

2 - Marcar y taladrar los orificios de anclaje de la luminaria con la ayuda de la plantilla que viene dibujada en la caja de embalaje/ *Mark and drill the anchor holes of the luminaire using the template that is drawn on the packing box.*

3 - Atornillar los clips metálicos de fijación mediante 2 tornillos/*Screw in the fixing metal clips using 2 screws.*

4 - Insertar la base de la luminaria en los clips metálicos de fijación haciendo presion sobre ellos/ *Insert the base of the luminaire into the metal fixing clips by pressing on them.*

5 - Insertar los portatubos en el reflector/*Insert the tube holders into the reflector.*

6 - Conectar los cables de red en la regleta de conexiones siguiendo la señalización de los bornes/ *Connect the mains cables to the terminal strip following the marking of the terminals.*

7 - Insertar el reflector en los anclajes de plástico de la base/*Insert the reflector into the plastic anchors on the base.*

8 - Montar el tubo LED vigilando que su extremo de alimentación se coloque en el portatubos indicado con la etiqueta/ *Assemble the LED tube ensuring that its supply end is placed in the tube holder indicated with the label.*

9 - Colocar el cristal difusor y cerrar los clips metálicos para dejar la luminaria cerrada/ *Place the diffuser glass and close the metal clips to leave the luminaire closed.*

10 - Dar tensión de red a la luminaria y verificar que el tubo LED se enciende/ *Apply mains voltage to the luminaire and verify that the LED tube lights up.*




MANTENIMIENTO
MAINTENANCE

1 - Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que la Red esté desconectada/ *Before carrying out any maintenance operation, make sure that the mains is disconnected.*

2 - Limpiar la luminaria con un paño suave humedecido con un poco de detergente neutro, asegúrese de no utilizar ningún producto agresivo/*Clean the luminaire with a soft cloth moistened with a little neutral detergent, make sure not to use any aggressive product.*

3 - Al sustituir el tubo LED vigilar su lado de alimentación para montarlo en la posición adecuada/*When replacing the LED tube, keep an eye on its supply side to mount it in the correct position.*

4 - Los tubos LED sustituidos deben ser reciclados de forma adecuada para evitar daños al medioambiente/ *The replaced LED tubes must be recycled properly to avoid damage to the environment.*

TRQ se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso. Estos parámetros pueden ser modificados según necesidades del proyecto/ *TRQ reserves the right to modifiy the characteristics of the products without prior notice. These parameters can be modified according to project needs.*