



**Conmutador 10 AX  
250V~ de medio  
elemento con sistema de  
embornamiento rápido  
Simon 82  
Centralizaciones**

Ref.: **75211-69**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	Simon 27
Compatibilidad	Marcos Simon 82 Centralizaciones
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Mecanismo e instrucciones
Observaciones	Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte lámpara neón y tecla con visor.
Serie	Simon 82 Centralizaciones
Versión	Individual
Intensidad	10A
Voltaje	250V~
Tipo de embornamiento	Rápido
Tipo de accionamiento	Basculante

## Información técnica

Sección de cable admitida	3.3 mm
Pelado de cable necesario	11 mm
Material de fabricación	Aleación de metales, cobre zinc, plomo y latón
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010
-----------	---

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de almacenamiento	50 ° C
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899