RE PLA LE1

Regulador para lámparas LED regulables




- Compatible con: Lámparas LED 230V regulables a principio de fase. (LED 1). Lámparas LED 230V regulables a final de fase, o lámparas LED 12V regulables con transformador electrónico. (LED 2).
- Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan.
- Instalación mediante bornas de conexión, en caja de registro.
- Posibilidad de ajustar el nivel mínimo de regulación de las lámparas, evitando parpadeos o apagados indeseados a niveles bajos.
- Protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora protección térmica que reduce la intensidad de la luz en caso de sobrecalentamiento.

Características técnicas

REFERENCIA	RE PLA LE1
Tensión de alimentación	110-230 V- 50/60 Hz
Consumo propio	2 VA
Corriente máxima de salida	1,3 A
Instalación	Caja de registro
Tipo de carga	Lámparas LED regulables
Lámparas LED 230V regulables a principio de fase	110 V: 2-50 W | 230 V: 4-100 W
Lámparas LED 230V regulables a fin de fase	110 V: 2-150 W | 230 V: 4-300 W
Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico	110 V: 3 trafos 50 W y 1 trafo 100 W | 230 V: 6 trafos 50 W o 3 trafos 100 W
Incandescencia y Halógenas 230V	110 V: 5-150 W | 230 V: 10-300 W
Velocidad de regulación	De mínimo a máximo 3 seg.
Control	Pulsador
N° Máximo de Pulsadores luminosos	3
Dimensiones	45 x 45 x 12 mm
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2,5 mm
Temperatura de funcionamiento	-0...+40° C
Temperatura de almacenamiento	-30...+70° C
Índice de Protección	IP20

Dimensiones



Esquemas de instalación

