# RE PLA LE3

## Regulador para lámparas LED regulables





- Compatible con: Lámparas LED 230V regulables a principio de fase. (LED 1). Lámparas LED 230V regulables a final de fase, o lámparas LED 12V regulables con transformador electrónico. (LED 2).
- Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan.
- Instalación mediante bornas de conexión, en caja de registro.
- Posibilidad de ajustar el nivel mínimo de regulación de las lámparas, evitando parpadeos o apagados indeseados a niveles bajos.
- Protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora protección térmica que reduce la intensidad de la luz en caso de sobrecalentamiento.

## Características técnicas

| REFERENCIA | RE PLA LE3 |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 110-230 V- 50/60 Hz |
| Consumo propio | 2 VA |
| Corriente máxima de salida | 1,3 A |
| Instalación | Caja de registro |
| Tipo de carga | Lámparas LED regulables |
| Lámparas LED 230V regulables a principio de fase | 110 V: 2-50 W \| 230 V: 4-100 W |
| Lámparas LED 230V regulables a fin de fase | 110 V: 2-150 W \| 230 V: 4-300 W |
| Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico | 110 V: 3 trafos 50 W y 1 trafo 100 W \| 230 V: 6 trafos 50 W o 3 trafos 100 W |
| Incandescencia y Halógenas 230V | 110 V: 5-150 W \| 230 V: 10-300 W |
| Velocidad de regulación | De mínimo a máximo 3 seg. |
| Control | Pulsador |
| N° Máximo de Pulsadores luminosos | 3 |
| Dimensiones | 46 x 46 x 19 mm |
| Tipo bornas de conexión | Tornillos imperdibles |
| Sección de cable | 2,5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -0...+40° C |
| Temperatura de almacenamiento | -30...+70° C |
| Índice de Protección | IP20 |

## Dimensiones




## Esquemas de instalación

