

DM CAM 001/003

Detectores para Caja de Mecanismo



- Cobertura de 8m y 180°.
- Ejemplos de aplicación: pasillos, baños, etc.

DM CAM 001:

- Instalación a 3 hilos, requiere Neutro.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en "el paso por cero", que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.
- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.
- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DMO).




DM CAM 003:

- Instalación a 2 hilos, no requiere Neutro.
- Válido para lámparas LED, Incandescencia, y Halógenas.
- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros.

Características técnicas


REFERENCIA	DM CAM 001	DM CAM 003
Tensión Alimentación	230V - 50Hz	
Consumo propio	< 1W	< 0,2W
Montaje	Caja de Mecanismo	
Campo de Detección	200° y 8m a 1,2-1,5m de altura y 18°C	
Poder de corte del relé	16A	-
Lámparas LED	400W	5 - 100W
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W	5 - 200W
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W	5 - 100W
Halógenas con trafo ferromagnetico	2400W	5 - 150W
Lámparas Fluorescentes	1300W (130μF)	5 - 100W (10μF)
Admite contactor	Si	No
Contacto libre de tensión	No	
Canales de Salida	1	
Temporización	30seg - 10min	Impulso (4seg), 30seg - 10min
Sensibilidad	Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO)	No ajustable
Dimensiones	80 x 40 x 80mm	
Temperatura Funcionamiento	0°C - +45°C	
Índice de Protección	IP40, Clase II	

Dimensiones




Esquemas de instalación

DM CAM 001



DM CAM 003



Cobertura

