

PU KNX 001

Pulsador Inalámbrico KNX-RF de 1 canal

Descripción

- Emisor inalámbrico RF para el control de reguladores, actuadores de conmutación o persianas.
- Dispone de 1 canal de salida.
- Portátil o montaje superficial en pared.
- Permite la creación y recuperación de 1 escena.
- Comunicación por Radiofrecuencia (KNX-RF), sin necesidad de apuntar al receptor.
- Diferentes modos de control: Regulación, Control Persianas, Conmutación o Escenas.
- Permite realizar las siguientes funciones:
 - Encender, apagar y regular la Iluminación.
 - Subir y bajar Persianas/Toldos.
 - Crear y recuperar Escenas (1).



Datos Técnicos

Referencia	PU KNX 001
Tensión Alimentación	2 baterías de 3V CR2025 (incluida)
Duración pila estimada	>8 años (50puls/día)
Radiofrecuencia	KNX-RF. 868,4MHz
Alcance	≤100m (en campo abierto)
Objetos	CH_Generic_Switch_5 (0311h) CH_Battery_Status (0021h)
Compatible con	CO KNX 001, RE KNX LE1, RE KNX LE2, RE KNX LE3, RE KNX 010, RE KNX DA1, RE KNX RGB, IT KNX 001, MI KNX 001, PE KNX 001
Dimensiones	78 x 28 x 23mm
Protección Ambiental	IP44, Clase II
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +45°C