



## ENERGIZADOR DUAL SPEEDRITE 1000 PARA 220V o 12V



### Características

- Apropriado para red eléctrica , batería de 12 V o instalaciones solares
- Para todo tipo de animales
- Barra luminosa de 5 luces indica el voltaje de salida y la condición de la batería
- Velocidad de pulso ajustable para permitir el mejor control y ahorro de batería
- Sensor día y noche permite al usuario variar la velocidad del pulso a rápido de noche o lento de noche para un control flexible y ahorro de batería
- Se fija mediante clip directamente en el alambre del cerco
- Juego de cables para batería incluido
- Juego de cables para cerco incluido
- Instrucciones completas incluidas
- Conveniente para cercos de alambres múltiples de hasta 10 Km. (6 ha)
- Fácilmente adosable a paredes o a postes del cerco
- 2 años de garantía

## HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

Las condiciones del cerco pueden tener un gran impacto en la efectividad de cualquier cerco eléctrico. Las condiciones del cerco dependen de un gran número de factores incluyendo el diseño del cerco, vegetación, conexión a tierra, aislación y uniones.

<b>Especificaciones</b>	<b>1000</b>
Tamaño del producto (WxHxD)	170 x 240 x 78 mm
Certificaciones Internacionales de Seguridad	IEC 60335-1 con IEC 60335-2-76 AS/NZ 60335.1 con AS/NZ 60335.2.76
Protección IP	IP 24
Temperatura de operación	-15 a 50 °C
Voltaje de entrada nomina	100-240 V CA 50/60 Hz 9- 12 V CC (use el equipo solo con el juego de cables suministrado)
Potencia de entrada nominal	2 W
Máxima energía almacenada	1,3 J
Máxima descarga de energía	1,0 J @ 500Ω
<b>Rendimiento típico del voltaje de descarga</b>	
Terminales de circuito abierto	Hasta 9.800 V
Carga Standard ( 100Ω)	Hasta 7.000 V
Carga fuerte ( 500Ω)	Hasta 5.300 V
Barras de tierra requeridas	El número de varillas de toma a tierra requeridas depende de las condiciones del suelo.
Consumo corriente de batería de 12V	
Velocidad de impulsos rápida	95 mA
Velocidad de impulsos lenta	60 mA