



Descripción para proyectos

- Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s, adaptable a rack 19".
- 2 compartimentos para fuentes musicales.
- 6 entradas balanceadas de ganancia variable
- Generador de preaviso de 4 tonos.
- Prioridad de mensaje en entradas 1 y 2.
- Controles de tono graves y agudos: ± 12 dB.
- Ecualizador de 3 bandas por entrada.
- Selector de alimentación "phantom" por entrada.
- Selector de 5 zonas.
- Entrada amplificador y "link" y salida de preamplificador.
- Salida de línea 70-100V.
- Respuesta en frecuencia: 80Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >90 dB.
- Distorsión armónica total: $<1\%$.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24V.c.c.
- Alimentación 220 V/50Hz.
- Dimensiones: 420(An) x 132(Al) x 360(P) mm.

Especificaciones

Potencia de salida	(THD1%) : 120W (RMS)
• Respuesta en frecuencia	
• R. Frecuencia AMP IN	80Hz -20KHz
• R. Frecuencia LINK IN	80Hz -15KHz
• R. Frecuencia CH1~6	120Hz -8KHz
• Distorsión armónica	T.H.D.(1kHz Media potencia) Menor del 1%
• Relación Señal / Ruido	
• Relación Señal / Ruido AMP IN	Mejor de 90dB
• Relación Señal / Ruido LINK IN	Mejor de 65dB
• Relación Señal / Ruido CH1~6	Mejor de 50dB
• Sensibilidad de entrada e impedancia	
• CH1~CH6	
• Posición TRIM VR -60dB	1mV/10k Ω
• Posición TRIM VR -16dB	158mV/10k Ω
• Sensibilidad de entrada LINK IN	100mV/10k Ω
• Sensibilidad de entrada AMP IN	1V/47k Ω
• Impedancia salida de altavoces	4 Ω , 70V/42 Ω —4 Ω , 100V/83 Ω
• Impedancia salida de PRE AMP	1V/600 Ω
• Control de tonos general	(100Hz, 10KHz) ± 12 dB
• Control de tonos por entrada	(100Hz, 1KHz, 10KHz) ± 12 dB
Alimentación	220V-240VAC; 50/60Hz y 24 VDC
• Consumo	135W(1/8W), 200W(1/3W), 300W(Max W)
• Temp. de funcionamiento	-10°C ~ +40°C
• Peso	13K g
• Dimensiones	420(An) x 132(Al) x 360(P) mm