



CAPACIDAD



CONTROLADORAS

Nº de controladoras por red	64
Nº de llaves por red (por sitio)	100.000 (50.000 con copia de seguridad completa)
Nº de redes por sitio	Ilimitado

PUERTAS/LECTORES

Nº de puertas por red	384
Nº de lectores por red	384
Nº de puertas que puede activar un lector	6
Nº de perfiles de lectores por controlador (led y zumbador)	6

ENTRADAS/SALIDAS

Nº de expansores de entrada	12
Nº de expansores de salida	12

GRUPOS

Nº de puertas por grupo de puertas	64
Nº de salidas por grupo de salida	500

ZONA

Nº de zonas por red	1024
Nº de zonas por controladora	16
Nº de lectores por zona	Todos los lectores del sitio
Tiempo máximo de retardo antipaso	256 min
Nº de entidades contadas (usuarios, empresas, etc.)	1024
Nº de credenciales por zona de recuento	20000 en total entre las 16 zonas de un controlador
Nº de credenciales por zonas anti passback	20000 en total entre las 16 zonas de un controlador
Nº de zonas a la que pertenece una credencial	4

USUARIOS/CREDENCIALES

Nº de credenciales por usuario	Ilimitado (100.000 credenciales en total)
--------------------------------	---

PERFILES TEMPORALES/PERÍODOS DE VACACIONES Y DE MANTENIMIENTO

Nº máximo de perfiles temporales	200
Nº de períodos de vacaciones y de mantenimiento	32 en total
Nº de perfiles de tiempo de puerta	200 en total
Nº de perfiles temporales de los lectores	200 en total
Nº de llaves de perfiles temporales	200 en total
Nº de perfiles de tiempo de proceso	200 en total
Nº de franjas horarias por día	6

*En caso de que un día sea a la vez festivo y de mantenimiento, se da prioridad al mantenimiento.

EVENTOS	
Nº de eventos por controladora	20.000
Nº de eventos exportables en una hoja de Excel	10.000

REFLEJOS	
Nº de relés virtuales por controlador	10
Nº de contadores por controladora	16
Valor inferior del contador	0
Valor más alto para el contador	65535
Nº de condiciones por controlador	50
Nº de elementos (eventos, estados, etc.) por condición	5
Nº de niveles por condición (condición sobre condición)	2
Nº de procesos por controlador	50
Nº de reflejos por controlador	50
Nº de condiciones por reflejo	5
Nº de procesos por reflejo	5
Nº de acciones por proceso	5



C/ Silici 13. Poligon Industrial Famadas
08940 – Cornellà del Llobregat – Spain
golmar@golmar.es
Telf: 93 480 06 96
www.golmar-seguridad.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.