
Accessoires pour le fonctionnement à distance






Référence	Description	Type de courant	Tension Ue	Courant de fonctionnement		Nombre de contacts
			(V)	(V)	(A)	(NO/NF)
AUX230	Contact auxiliaire	CA	230/400	230	6	1

Caractéristique : indication à distance de l'état ouvert et fermé du disjoncteur.






Référence	Description	Type de courant	Tension Ue	Courant de fonctionnement		Nombre de contacts
			(V)	(V)	(A)	(NO/NF)
ALT230	Contact d'alarme	CA	230/400	230	6	1

Caractéristique : envoi d'un signal à l'indicateur mécanique sur le panneau avant au moment du déclenchement pour panne du disjoncteur.






Référence	Description	Type de courant	Tension Ue	Courant de fonctionnement		Nombre de contacts
			(V)	(V)	(A)	(NO/NF)
BE230	Déclencheur shunt	CA	230	230	6	-

Caractéristique : déclenchement du disjoncteur à la réception du signal.
La coupure d'urgence peut être effectuée à distance.






Référence	Description	Type de courant	Tension Ue	Courant de fonctionnement		Nombre de contacts
			(V)	(V)	(A)	(NO/NF)
BEA230	Déclencheur shunt + contact auxiliaire	CA	230	230	6	1

Caractéristique : déclenchement du disjoncteur à la réception du signal.
État marche/arrêt. Indication à distance de l'état du disjoncteur.
La coupure d'urgence peut être effectuée à distance.

Accessoires de déclenchement






Référence	Description	Type de courant	Tension Ue	Courant de fonctionnement		Nombre de contacts
			(V)	(V)	(A)	(NO/NF)
BMT230	Déclencheur à minimum de tension	CA	230	-	-	-

Caractéristique : en cas de baisse de la tension (35 % - 70 % Un), il entraîne le déclenchement du disjoncteur. Lorsque l'alimentation n'est pas fournie normalement, il empêche le disjoncteur de se reconnecter au circuit lorsque l'alimentation est rétablie.
Un délai de 0,2 s empêche tout déclenchement erroné.
Application : empêcher la machine de redémarrer sans signal de contrôle, ce qui garantit la sécurité.






Référence	Description	Type de courant	Tension Ue	Courant de fonctionnement		Nombre de contacts
			(V)	(V)	(A)	(NO/NF)
BTS230	Déclencheur à maximum de tension	CA	230	-	-	-

Caractéristique : surveiller la tension entre la ligne de phase et la ligne neutre. Lorsque la tension augmente, il entraîne le déclenchement des disjoncteurs.
Plage de tensions de déclenchement nominales : 270 V CA ± 10 V.
Application : empêcher une surtension qui pourrait endommager le circuit et l'équipement.





Référence	Description	Type de courant	Tension Ue	Courant de fonctionnement		Nombre de contacts
			(V)	(V)	(A)	(NO/NF)
BMST230	Déclencheur à maximum et à minimum de tension	CA	230	-	-	-

Caractéristique : empêcher d'endommager le circuit et l'équipement du fait d'une surtension ou d'une sous-tension.
Plage de déclenchement en surtension nominale : 265 V CA ± 10 V.
Plage de déclenchement en sous-tension nominale : 165 V CA ± 10 V.
Application : empêcher une surtension qui pourrait endommager le circuit et l'équipement.