

REBA 50 D/I Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

		
230V/50Hz		IP 40
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL		
Start / End (SRT/END)		
	Lmm	BESTELL-NR.*
	1127	90508L0040♣0083
	1407	90508L0050♣0083
	1687	90508L0060♣0083
	2249	90508L0080♣0083
	2529	90508L0090♣0083
	2809	90508L0100♣0083
Middle (MID)		
	Lmm	BESTELL-NR.*
	1122	90508L0040♣0000
	1402	90508L0050♣0000
	1682	90508L0060♣0000
	2244	90508L0080♣0000
	2524	90508L0090♣0000
	2804	90508L0100♣0000
Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)		
	Lmm	BESTELL-NR.*
	601	90508H0040♣0000


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe		♣
☐ Weiß		W
☐ Grau		G
☐ Schwarz		B


- AUSSENPROFIL**
- Diffusor des indirekten Teils im Produkt enthalten.
 - Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
 - Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
 - Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungs-kit separat bestellt werden.
 - Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 6 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
 - Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 15000 mm.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5159	99	1120	90528L004♥W0♦00
65	6633	102	1400	90528L005♥W0♦00
77	8107	105	1680	90528L006♥W♦♦00
102	10318	101	2240	90528L008♥W0♦00
117	11792	101	2520	90528L009♥W0♦00
130	13266	102	2800	90528L010♥W0♦00

HRZ	45	4422	98	597	90528H004♥W0♦00
-----	----	------	----	-----	-----------------




bLINE - Opaler Diffuser (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5250	101	1120	90527L004♥W0♦00
65	6749	104	1400	90527L005♥W0♦00
77	8249	107	1680	90527L006♥W♦♦00
102	10499	103	2240	90527L008♥W0♦00
117	11999	103	2520	90527L009♥W0♦00
130	13499	104	2800	90527L010♥W0♦00

HRZ	45	4500	100	597	90527H004♥W0♦00
-----	----	------	-----	-----	-----------------

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
51	4707	92	1120	90530L004♥W0♦00
66	6051	92	1400	90530L005♥W0♦00
79	7396	94	1680	90530L006♥W♦♦00
100	9413	94	2240	90530L008♥W0♦00
117	10758	92	2520	90530L009♥W0♦00
133	12102	91	2800	90530L010♥W0♦00

EDGE	44	4034	92	597	90530E004♥W0♦00
HRZ	44	4034	92	597	90530H004♥W0♦00



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Farbtemperatur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

⁴ Nur verfügbar in den Versionen DALI und SWD+CD ohne Notlichteinheit (No EM).

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	87 50 3 923300▲
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 4 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 948400 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932110
Seilabhängung S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	910408 910409 910419 910412 910420 910421
Transparentes Anschlusskabel 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ² 7 x 1,5 mm ² • Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 1,5 mm ² zu bestellen.	94030▲ 94000▲ 94010▲
Quadratischer Deckendose ⁵ Anbau T25 Anbau T29 (DALI+K3)	45 100 978610▲ 978611▲
Einbau T7 Einbau T59 (DALI+K3)	Ø70 35 90 971400▲ 971410▲
Runde Deckendose ⁵ Anbau T24 Anbau T26 (DALI+K3)	45 Ø95 978600▲ 978601▲
Einbau T5 Einbau T27 (DALI+K3)	Ø70 33 Ø90 971300▲ 978700▲
Blindes Modul L1500 mm L3000 mm • Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	992940▲ 992941▲
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Farbe ⁵	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



Produkt Details



⁵ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.