

REBA 50 Line



Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor assimétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz

IP 40

ASYM
850°C

bGLARE
850°C


bLINE
960°C

01. Selecionar perfil exterior



PERFIL EXTERIOR

Início / Fim (SRT/END)




Lmm	CÓDIGO*
567	90505L0020▲0083
847	90505L0030▲0083
1127	90505L0040▲0083
1407	90505L0050▲0083
1687	90505L0060▲0083
1969	90505L0070▲0083
2249	90505L0080▲0083
2529	90505L0090▲0083
2809	90505L0100▲0083

*Substitua os símbolos para completar o código


Cor	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B

Intermédio (MID)




Lmm	CÓDIGO*
562	90505L0020▲0000
842	90505L0030▲0000
1122	90505L0040▲0000
1402	90505L0050▲0000
1682	90505L0060▲0000
1964	90505L0070▲0000
2244	90505L0080▲0000
2524	90505L0090▲0000
2804	90505L0100▲0000

Canto vertical (VRT)



Lmm	CÓDIGO*
606	90505V0040▲0000

Canto horizontal (HRZ) - Esquina horizontal (EDGE)



Lmm	CÓDIGO*
601	90505H0040▲0000


PERFIL EXTERIOR

- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.
- Para completar a linha é necessário encomendar start kit, cablagem de linha contínua e kit de união em separado.
- As dimensões não incluem start kit. Adicione 6 mm ao comprimento para completar a linha.
- O comprimento máximo da linha com um único ponto de alimentação é 30000 mm.


02. Selecionar perfil interior e difusor



PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*	
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00	
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00	
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00	
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00	
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00	
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00	
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00	
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00	
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00	
<hr/>					
VRT	30	3207	107	599	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	577	90498H004♥W0♦00

bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*	
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00	
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00	
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00	
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00	
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00	
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00	
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00	
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00	
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00	
<hr/>					
VRT	30	3310	110	599	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	577	90497H004♥W0♦00

PERFIL INTERIOR | ASSIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*	
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00	
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00	
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00	
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00	
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00	
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00	
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00	
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00	
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00	
<hr/>					
EDGE	29	2793	96	599	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	577	90500H004♥W0♦00

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ♥
HF E
DALI H

Emergência ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Temp. de Cor ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Preparado para telecomando.

² Versões DALI + EM 3h (K3) apenas disponível desde L1402 mm.

³ Apenas disponível nas versões DALI sem kit de emergência (No EM). Não disponível na versão L562 mm.

03. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Para L ≤ 1682 mm permite controlar no máximo 20 luminárias, L ≥ 1964 mm permite controlar no máximo 10 luminárias por cada SwitchDIM Tunable White.	
Start kit - topo início/fim	72 50 3 923100▲
• Dois topos incluídos.	
Cablagem linha contínua	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + Junção 5P	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Junção 5P	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
Kit de união	932100
• União galvanizada, parafusos incluídos.	
Suspensão	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Cabo de alimentação transparente	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
7 x 1,5 mm ²	94010▲
• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 1,5 mm ² .	
Caixa de alimentação quadrada³	
Saliente T25 45 100	978610▲
Saliente T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastrar T7 Ø70 35 90	971400▲
Encastrar T59 (DALI+K3)	971410▲
Caixa de alimentação circular³	
Saliente T24 45 Ø95	978600▲
Saliente T26 (DALI+K3)	978601▲
Encastrar T5 Ø70 33 Ø90	971300▲
Encastrar T27 (DALI+K3)	978700▲
Módulo cego	
L1500 mm	992900▲
L3000 mm	992901▲
• Inclui perfil interior e tampa de encaixe em alumínio.	
Versão Low Output	
• Sob consulta.	
Projetos à medida	
• Sob consulta.	



*Substitua os símbolos para completar o código

Comprimento	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Cor ³	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B



Detalhes do produto



Perfil exterior

Perfil interior simétrico

Perfil interior assimétrico



Topos sem parafusos visíveis

União sem saída de luz

Uniformidade de luz



Suspensão

Difusor clip-in

Canto vertical



Canto horizontal

Aplicação saliente

Aplicação suspensa



Difusor bGLARE

Difusor bLINE

Difusor ASYM



SwitchDIM Tunable White

Start kit

Caixas de alimentação quadradas



Caixas de alimentação circulares

³ As caixas de alimentação apenas estão disponíveis na cor branca ou preta.