

REBA 65 D/I Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

230V/50Hz	IP 40	
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL		
Start / End (SRT/END)		
	Lmm	BESTELL-NR.*
	1127	90512L0040♣0083
	1407	90512L0050♣0083
	1687	90512L0060♣0083
	2249	90512L0080♣0083
	2529	90512L0090♣0083
	2809	90512L0100♣0083
Middle (MID)		
	Lmm	BESTELL-NR.*
	1122	90512L0040♣0000
	1402	90512L0050♣0000
	1682	90512L0060♣0000
	2244	90512L0080♣0000
	2524	90512L0090♣0000
	2804	90512L0100♣0000
Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)		
	Lmm	BESTELL-NR.*
	608	90512H0040♣0000


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe		♣
☐ Weiß		W
☐ Grau		G
☐ Schwarz		B


AUSSENPROFIL	
• Diffusor des indirekten Teils im Produkt enthalten. • Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden. • Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungskit separat bestellt werden. • Zur Vervollständigung des Produkts müssen das Innenprofil, Seilabhängung, Anschusskabel und Deckendose separat bestellt werden. • Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 6 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen. • Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 15000 mm.	

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser (60%/40%)




	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	52	5250	101	1122	90532L004♥W0♦00
	65	6749	104	1402	90532L005♥W0♦00
	77	8249	107	1682	90532L006♥W♦♦00
	102	10499	103	2244	90532L008♥W0♦00
	117	11999	103	2524	90532L009♥W0♦00
	130	13499	104	2804	90532L010♥W0♦00
HRZ	45	4500	100	604	90532H004♥W0♦00

bLINE - Opaler Diffuser (60%/40%)




	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	52	5340	103	1122	90531L004♥W0♦00
	65	6866	106	1402	90531L005♥W0♦00
	77	8392	109	1682	90531L006♥W♦♦00
	102	10680	105	2244	90531L008♥W0♦00
	117	12206	104	2524	90531L009♥W0♦00
	130	13732	106	2804	90531L010♥W0♦00
HRZ	45	4577	102	604	90531H004♥W0♦00

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser (60%/40%)



	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	51	4888	96	1122	90534L004♥W0♦00
	66	6284	95	1402	90534L005♥W0♦00
	79	7680	97	1682	90534L006♥W♦♦00
	100	9775	98	2244	90534L008♥W0♦00
	117	11172	95	2524	90534L009♥W0♦00
	133	12568	94	2804	90534L010♥W0♦00
EDGE	44	4189	95	604	90534E004♥W0♦00
HRZ	44	4189	95	604	90534H004♥W0♦00



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Farbtemperatur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

⁴ Nur verfügbar in den Versionen DALI und SWD+CD ohne Notlichteinheit (No EM).

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 10 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 5 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	923700▲
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 4 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 948400 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932210
Seilabhängung S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	910408 910409 910419 910412 910420 910421
Transparentes Anschlusskabel 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ² 7 x 1,5 mm ² • Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 1,5 mm ² zu bestellen.	94030▲ 94000▲ 94010▲
Quadratischer Deckendose ⁵ Anbau T25 Anbau T29 (DALI+K3)	45  100 978610▲ 978611▲
Einbau T7 Einbau T59 (DALI+K3)	Ø70 35  90 971400▲ 971410▲
Runde Deckendose ⁵ Anbau T24 Anbau T26 (DALI+K3)	45  Ø95 978600▲ 978601▲
Einbau T5 Einbau T27 (DALI+K3)	Ø70 33  Ø90 971300▲ 978700▲
Blindes Modul L1500 mm L3000 mm • Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	993040▲ 993041▲
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Farbe ⁵	▲
☐ Weiß	W
☐ Grau	G
☐ Schwarz	B



Produkt Details



⁵ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.