Receptor radio para control de una puerta de garaje o cancela motorizada - contacto seco por impulsos TBTS

Tyxia 4620 • Cod.6351104

Cuéntale a tus clientes

• Permite sustituir o añadir mandos a distancia suplementarios en una motorización existente (puertas de garajes, cancelas o cerraduras eléctricas)

• Compatible con todas las marcas

Funciones

• Control de la apertura y el cierre de un automatismo en contacto por impulsos como, una puerta de garaje o un portal eléctrico, a partir de uno o varios emisores radio móviles o fijos

• Con un emisor TYXIA 2600 conectado a un pulsador estanco se puede añadir un nuevo pulsador de timbre en la entrada, conservando el timbre filar existente. Permite aumentar el número de pulsadores en un circuito de iluminación con telerruptor

• Recomendado para controlar circuitos de 12, 24 V CC o 230 V CA

• También permite :

- aumentar el número de mandos de un pulsador en un circuito de alumbrado con un interruptor a distancia

• Compatible con Tydom para el control remoto a través de un smartphone, una tableta o un asistente de voz (solo compatible con Google Home integrado en una rutina)

Instalador

• Compatible con todas las marcas de motores de puertas de garaje, cancelas o cerraduras eléctricas

• Tamaño reducido para una fácil integración en el producto solicitado

Características técnicas

Receptor Tyxia 4620 (x1)

Dimensiones	Al:48 An:38 P:23 mm	**Instalación**	Encastrado
Tipo de entrada	- entrada Control de conmutación : Interruptor simple de encendido, Pulsador único	**Tipo de salida**	- 1 salida(s) : Pulso, 1 A máx. - 12 V / 0,5 A máx. - 24 V / 0,5 A máx. - 230 V
Tipo de alimentación	Red	**Tipo de borne/terminal**	De tornillo

Número máximo de emisores	16	**Tecnología de comunicación**	X3D

Mejorar la instalación

- Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - 6700116
- Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - 6700117
- Tywell Pro | Pasarela modular para gestión bioclimática de persianas y estores - 6702000