

OREO /C



Características do produto

Corpo

Alumínio



Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster



Sistema ótico

bLINE - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3



Vida útil LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído


01. Seleccionar versão



OREO /C



In/Out | bLINE - Difusor opalino




W
51

lm output
1697

lm/W
33

CÓDIGO*
90423L630▼▲0●00

Out | bLINE - Difusor opalino



W
31

lm output
1100

lm/W
35

CÓDIGO*
90422L630▼▲0●00

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼

HF	E
DALI	H
SwitchDIM ¹	O
OC	T

Cor² ▲

<input type="checkbox"/> Branco	W
<input type="checkbox"/> Cinzento	G
<input type="checkbox"/> Preto	B
<input type="checkbox"/> Sahara	0
<input type="checkbox"/> Mist	1
<input type="checkbox"/> Carbon	I
<input type="checkbox"/> Autumn	L
<input type="checkbox"/> Rusty chain	R
<input type="checkbox"/> Jungle	N
<input type="checkbox"/> Golden eye	D
<input type="checkbox"/> Old rose	5
<input type="checkbox"/> Copper	7

Temp. de Cor ●

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T
RGB White ⁴	R



Detalhes do produto



Difusor bLINE



Difusor clip-in

¹ Apenas disponível para versões In/Out de 2700K, 3000K ou 4000K.

² Ver página 212.

³ Tunable White (3000K - 5700K). Apenas disponível com fonte de alimentação OC OmniaControl.

⁴ RGB White (2700K). Apenas disponível com fonte de alimentação OC OmniaControl.