Interruptor bipolar 16 AX 250V~ de medio elemento con piloto incorporado y embornamiento a tornillo marfil Simon 27 Play

REF 27134-61



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

OBSERVACIONES

Se recomienda delimitar el color del marfil

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

INTENSIDAD (A)

16 AX

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2026

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

1201200 MMQ

PESO NETO

0.035 KGM

PESO BRUTO

0.035 KGM

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

52 MMT

ANCHO EMBALAJE

105 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

220 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.012 HLT

PESO NETO

0.175 KGM

EAN EMBALAJE

8421053075562