Conmutador 10 AX 250V~ de medio elemento con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF 27202-61



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

INTENSIDAD (A)

10 AX

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2055

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

1229865 MMQ

PESO NETO

0.028 KGM

PESO BRUTO

0.028 KGM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

53 MMT

ANCHO EMBALAJE

105 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1229865 MMQ

PESO NETO

0.56 KGM

PESO BRUTO

0.555 KGM

EAN EMBALAJE

8421053035948