Conmutador 16 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF 27211-61

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 5 acabados adicionales disponibles.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

16 AX

IP

IP21

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2064

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

365040 MMQ

PESO NETO

0.028 KGM

PESO BRUTO

0.028 KGM

EAN PRODUCTO

8421053251850

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

54 MMT

ANCHO EMBALAJE

52 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

130 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.012 HLT

PESO NETO

0.14 KGM

PESO BRUTO

0.14 KGM

EAN EMBALAJE

8421053075586