DiNUY
Brighten up your day

RE PLA LE1

Regulador para lámparas LED regulables




- Regulador, en formato pastilla, especialmente desarrollado para el control de lámparas LED regulables.
- Compatible con:
  - Lámparas LED 230V regulables a principio de fase. LED 1.
  - Lámparas LED 230V regulables a flnal de fase. LED 2.
  - Lámparas LED 12V regulables con transformador electrónico. LED 2.
- Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan.
- Función Memoria incorporada.
- Formato extra-plano, tan solo 12mm de grosor. Montaje en caja de mecanismo, detrás del pulsador.
- Posibilidad de ajustar el nivel mínimo de regulación de las lámparas, evitando parpadeos o apagados indeseados a niveles bajos.
- Protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora protección térmica que reduce la intensidad de la luz en caso de sobrecalentamiento.

Características técnicas

REFERENCIA	RE PLA LE1
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo propio	2VA
Instalación	Caja de Mecanismo
Tipo de carga	Lámparas LED regulables
Lámparas LED 230V regulables a principio de fase	4W ~ 100W
Lámparas LED 230V regulables a fin de fase	4W ~ 300W
Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico	6 trafos x 50W y 1 lámp/trafo ó 3 trafos x 100W y 1 lámp/trafo
Incandescendia y Halógenas 230V	10W ~ 300W
Halógenas 12V con transformador electrónico	20W ~ 300W
Halógenas con trafo ferromagnetico	No admite
Velocidad de Regulación	Del mínimo al máximo: ~ 3seg
Control	Pulsador
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	3
Dimensiones	45 x 42 x 12mm
Temperatura de Funcionamiento	0ºC ~ +40ºC
Temperatura de Almacenamiento	-30ºC ~ +70ºC
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones



Esquemas de instalación

