

GENERADOR GASOLINA KRAFTER KR1000IG 0.8 kW

Generador digital, compacto y versátil, de energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para personas electro dependientes.

Es un equipo liviano y con un consumo de combustible 40% menor que el de uno común.



Cód. 4490000001000



ALTO RENDIMIENTO

Alto rendimiento con bajo consumo de combustible



SILENCIOSO

Bajos niveles de ruido, ideal para uso doméstico



BREAKER

Interruptor automático que protege al motor de sobrecargas



FÁCIL TRANSPORTE

Equipo con chasis de protección compacto y liviano para fácil transporte

CARACTERÍSTICAS

- Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible
- El peso reducido lo hace fácilmente portátil (8,5 kg)
- La tecnología Inverter proporciona una corriente de alta calidad, 100% estable. Entregando una Potencia máxima 0,8 kVA para una amplia gama de aplicaciones con 4 horas de autonomía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	1,0 kVA
Potencia continua	0,8 kVA
Voltaje	220 V
Motor	1,2 HP
Tipo	Monocilíndrico - 4 Tiempos
Refrigeración	Por aire

Altura de trabajo	1000 msnm
Sistema de arranque	Piola retráctil
Consumo de combustible	0,6 L/h
Autonomía (según estanque)	4,2 h
Dimensiones	424 x 230 x 380 mm
Peso	9 kg