

## GENERADOR INVERTER

# KR1000iG

Generador digital, compacto y versátil, de energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para personas electro dependientes. Es un equipo liviano y con un consumo de gasolina 40% menor que el de uno común.

La tecnología Inverter proporciona una corriente de alta calidad, 100% estable. Entregando una Potencia máxima 0,8 kVA para una amplia gama de aplicaciones con 4 horas de autonomía. El peso reducido lo hace fácilmente portátil (8,5 kg).



Control Remoto

**1 AÑO DE GARANTÍA**

**Código Interno: 4469000014500**



### ALTO RENDIMIENTO

Alto rendimiento con bajo consumo de combustible.



### BREAKER

Interruptor automático que protege al motor de sobrecargas.



### SILENCIOSO

Bajos niveles de ruido, ideal para uso doméstico



### FÁCIL TRANSPORTE

Equipo con chasis de protección compacto y liviano para fácil transporte.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	KR4500iE
Modelo de motor	H225i(D)
Desplazamiento	223cc
Sistema de encendido	Partida Eléctrica
Potencia nominal	3.5 kW
Potencia máxima	4 kW
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	0,6 L
Capacidad estanke de combustible	12 L

Autonomía al 50% de carga	12 h
Voltaje	220V
Frecuencia	50HZ
Cargador 12V DC	8.3A
Nivel de ruido	64 dB
Tipo de combustible	93 octanos s/plomo
Dimensiones	595 x 515 x 440 mm
Peso neto	38.5 Kg
Código interno	4469000014500

