



EQUIPOS DE  
**FUERZA**

➤ Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible.



### GENERADOR LONCIN LC8000DF

Generador semi profesional a gasolina, robusto, compacto y versátil. Utiliza regulador automático de tensión (AVR) para mantener automáticamente la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que es de crucial importancia para que no le afecten las fluctuaciones de voltaje.

#### MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

Alto rendimiento con bajo consumo de combustible gracias a su motor con válvulas sobre culata (OHV). Partida manual con sistema de piola retráctil.



#### CHASIS DE PROTECCIÓN

Equipo con chasis de protección compacto y liviano con ruedas para fácil transporte, con sistema de amortiguación de vibración.



#### BREAKER

Interruptor automático que protege al motor de sobrecargas.



#### SALIDA DE TOMACORRIENTES

Posee 2 salidas industriales tipo Nema y 1 salida europea con protector. Incluye kit de enchufes y mantenimiento.





## GENERADOR LONCIN LC8000DF

Equipo con un sistema de encendido rápido que le entrega una mayor facilidad en la operación. Posee un sensor de aceite que evita que el motor sea operado con un bajo nivel del lubricante proporcionándole una mayor protección.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	LC8000DF
FRECUENCIA	50 Hz
POTENCIA MÁXIMA	7.000 W
POTENCIA CONTINUA	6.000 W
VOLTAJE	220 V
MOTOR	16 Hp
TIPO	Monocilíndrico, 4 T
REFRIGERACIÓN	Por aire
SISTEMA DE ARRANQUE	Partida eléctrica
CONSUMO COMBUSTIBLE	2,6 L/h
AUTONOMÍA	7 h
DIMENSIONES	720 x 550 x 570 mm
PESO	86 kg
CÓDIGO INTERNO	4407000008001