

NXPD-1 | DETECTOR DE MOVIMIENTO



- El detector de movimiento PIR se utiliza para detectar personas en movimiento en el interior del edificio.
- Utilización:
 - en combinación con una unidad de conmutación para el control automático de la iluminación o la activación de una alarma.
 - Mediante el gateway BJC Nexus, la detección puede visualizarse en el smartphone en forma de notificación; las alarmas se almacenan en el historial, que se visualiza en la aplicación BJC Nexus.
- Ajustes de sensibilidad del detector PIR para eliminar disparos no deseados.
- Sensor de iluminación integrado, gracias al cual se puede ajustar el tiempo de reacción del detector.
- Posibilidad de activar/desactivar el indicador LED de la tapa del detector.
- Función antimanipulación: se activa una alarma si se produce una interferencia no autorizada en el detector.
- Alimentación eléctrica: 2 pilas AA de 1,5 V, la duración de las pilas es de aproximadamente 1 año.
- Alertas de "batería baja" mediante doble parpadeo del LED o en los gateways BJC Nexus.
- Los detectores son compatibles con componentes de conmutación marcados con el protocolo de comunicación y gateways BJC Nexus.

Código EAN:
NXPD-1: 8421870958017

Especificaciones técnicas NXPD-1	
Alimentación:	2 pilas AA de 1,5 V
Duración de la batería:	hasta 1 año, según el número de activaciones
Indicador de batería agotada:	sí
Control	
Protocolo de comunicación:	BJC Nexus
Frecuencia:	868 MHz
Ángulo de detección:	105°
Distancia de detección:	máx. 12 m
Altura de trabajo recomendada:	máx. 2.4 m
Otros datos	
Temperatura de trabajo:	-10 a +50 °C
Protección:	IP20
Color:	blanco
Dimensiones:	46 x 105 x 43 mm
Peso:	57 g
Normas relacionadas:	EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220 EN IEC 63000