

NXWDC-1 | CONTACTO SENSOR PARA PUERTAS Y VENTANAS



- El contacto sensor de apertura para puertas y ventanas se utiliza para detectar la apertura cuando el imán y el sensor se separan.
- Utilización:
 - en combinación con la unidad de conmutación para el control automático de la luz (sótano, garaje, etc.).
 - mediante el Gateway, la detección puede visualizarse en su smartphone en forma de notificación; las alarmas se almacenan en el historial, que se visualiza en la app BJC Nexus.
- Alimentación: 1x pila CR 2032 de 3 V, la duración de la pila es de alrededor de 1 año, gracias a la posibilidad de apagar el indicador LED es posible alargarla hasta 3 años.
- Alertas de "batería baja" en su app BJC Nexus.
- Los detectores son compatibles con otros dispositivos de la gama BJC Nexus



Código EAN:
NXWDC-1: 8421870958000

Especificaciones técnicas		NXWDC-1
Alimentación:	1x pila CR 2032 de 3 V	
Indicador de batería agotada:	sí	
Control		
Protocolo de comunicación:	BJC Nexus	
Frecuencia:	868 MHz	
Otros datos		
Temperatura de trabajo:	-10 a +50 °C	
Protección:	IP20	
Color:	blanco	
Dimensión:	25 x 75 x 16 mm	
Dimensión del imán:	15 x 75 x 14 mm	
Normas relacionadas:	EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220 EN IEC 63000	